

# Nabíječka Everactive CBC-10 pro 12V / 24V / GEL, olovo-kyselina, AGM, VRLA, VLA, SLA, WET KÓD (102533)

Inteligentní, nabíječka na všechny typy olovených baterií (auto, atd.) 12V a 24V, gelové / AGM.

## Popis

- Nabíječka "usměrňovač" baterie 6V / 12V Gel / AGM / olovené
- Everactive CBC-10, digitální, plně automatická
- 24 měsíců záruka

NEW digitální technologie s menší velikostí, vyšší spolehlivost, vyšší účinnost, nižší spotřeba energie. Maximum (nastavitelná) nabíjecí proud pro baterii je 12V 10A - jen 10-20 min.

Nabíječka je inteligentní s mikroprocesorem - po plném nabití se automaticky vypne. Režim napětí - 100% je bezpečný pro každou baterii. Účinnost nabíječky je srovnatelná s procesem nabíjení předních profesionálních zařízení (i několikanásobně dražší) - využití čipové nabíječky nemá nepříznivý vliv na provoz baterie, naopak prodlužuje život! Nabíječka je vhodná pro širokou škálu baterií s různou kapacitou - je vhodná i pro gelové baterie, motocykly, jachty nebo baterie pro skútry s menší kapacitou.

## Nabíječka využívá nové řešení

- automatické a spolehlivé ovládání baterie
- po dosažení určitého napětí, nebo automatické poklesu nabíjecího proudu, monitorování napětí při nabíjení je kompletní - automaticky obnoví nabíjení při poklesu napětí baterie, a to i po výpadku napájení s AC
- nabíječka eliminuje fenomén sulfatace baterií, které mohou nastat během nabíjení
- Režim údržby pro 12V / SLA s kapacitou 14-230Ah
- poskytuje konstantní napětí 13.6V DC 5A - zůstává na záložní baterie - ideální pro elektrická vozidla, vysokozdvizné vozíky atd.
- Režim napájecí zdroj 13.6V / 5A - schopnost napájet zařízení napájená z 12V.
- Režim "Zima" - zajištění úplné a účinné nabití baterie, dokonce i B The nízkých teplot
- Režim "reaktivace / resuscitace" - zvláštní režim nabíjení - v případě extrémně vybitých baterií, nabíječka používá sníženou nabíjecí proud 1,5 A, dokud nedosáhne bezpečné napětí umožňuje rychlejší nabíjení - nabíječka rozhodne, že je třeba použít tento režim
- vybavena sadou pojistek proti zkratu, před přepólování, přehřátí, přetížení, přetížení, atd

Nabíječka CBC 10 je určen k akumulátoru 12V / 24V typu gelu, olovené, AGM, VRLA, VLA, SLA, WET, GEL, olovené. Nabíjení probíhá automaticky v závislosti na režimu, a to i v 9 krocích! Režim nabíjení se nabíječka je indikován 13 LED diod.

### Způsob akce nabíječky

- První etapa je automatická detekce typu baterie (12 / 24V) a jeho případné reaktivaci (pouze pro těžce vypouštěných buněk) - sníží nabíjecí proud.
- Druhý stupeň se nabíjí podstatně - v závislosti na režimu, nabíjecí proud 10A / 5A / 2A (pro 24 V baterie maximální proud je 5A).
- Další kroky ke kontrole proces nabíjení - s nárůstem změny napětí baterie nabíjecí proud: 10A-7.5A-5A-4A-3A-2A-1,5A.
- V konečné fázi nabíjecího proudu je omezen na 1,5 A - je to vynikající ochranu proti jevu "plynování" baterie. Po dosažení napětí 14,4 V (12 V pro AKU) a 28.8V (24V pro aku), nabíjení je dokončeno.
- Poslední fází je fáze monitorování napětí baterie - v případě delší nechte nabíječku připojenou k baterii a napětí klesne na 12.8V (12V) / 25.6V (24V), nabíječka změni udržovací nabíjení 1.5A, aby se zabránilo vybití baterie.

### Technické detaily

- Vstupní napětí 220-240 V AC 50Hz / 60Hz
- Podporované baterie 12V / automatická detekce 24V DC gel, olovo-kyselina, AGM, VRLA, VLA, SLA, WET, GEL, olověné
- Podporované kapacita baterie: 10-300Ah pro 12V, 10-150Ah pro 24V
- Účinnost > 75 až 80%
- Nabíjecí napětí 14,4 / 14,7 pro 12V baterie, 28.8V / 29.4V pro 24V baterií
- Nabíjecí proud nastavitelný 10/5/2 [A] pro 12V
- Nastavitelný 2,5 [A] 24V
- Provozní teplota -10..40st. C (snížení výkonu při vyšší teplotě).
- Rozměry 22 x 8,2 x 5,6 [cm]
- vestavěný ventilátor, AC délka napájecí kabel cca. 1,8 m, celková délka připojení (s krokosvorkami nebo očí) cca. 1,8 m
- Spojení s krokosvorkami
- Spojení s oky svorek

## Kontakty obchodu TOPBATTERY.CZ

Telefonické spojení: **+420 272 654 238**

Email pro dotazy a objednávky: [info@topbattery.cz](mailto:info@topbattery.cz)

Domovská stránka obchodu: [www.topbattery.cz](http://www.topbattery.cz)

## Kamenná prodejna

### TOP BATTERY, s.r.o.

Pražská 68/12  
10200 Praha 10 - Hostivař  
Česká republika

Telefon: +420 272 654 238

email: [info@topbattery.cz](mailto:info@topbattery.cz)

Web: [www.topbattery.cz](http://www.topbattery.cz)

IČ: 24825905

DIČ: CZ24825905

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo C 177884.

Banka: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 6126847001 / 5500



## Provozní doba

Provozní doba kamenné prodejny	
Pondělí	8:00 - 18:00
Úterý	8:00 - 18:00
Středa	8:00 - 18:00
Čtvrtek	8:00 - 18:00
Pátek	8:00 - 18:00
Sobota	zavřeno
Neděle	zavřeno

Na této  
prodejně  
**NEPŘÍJMÁME  
ŽÁDNÉ  
PLATEBNÍ  
KARTY.** Platba  
pouze v  
hotovosti.  
Děkujeme za  
pochopení.



## Jak se k nám dostanete



### Nacházíme se:

- cca 2km od sjezdu z Jižní spojky (Hostivař)
- cca 5km od Brněnské dálnice (sjezd č.2 Chodov)
- cca 3km od sjezdu z Jižní spojky (Štěrboholy/Hostivař)



### Autem/parkování:

- parkování před prodejnou na chodníku (cca 5 aut na chvilkové zastavení pro Váš nákup)
- parkování vedle prodejny v ulici Pod Plískavou (4 stání včetně 1 stání označeného pro hendikepované)
- do navigace zadávejte Praha, Pražská 12
- GPS 50°3'7.790"N, 14°31'23.073"E



### Tramvaji:

- č. 22, 26, 57, 59 zastávka Na Groši



### Autobusem:

- č. 101, 175, 181 zastávka Na Groši
- č. 101, 177, 506, 609 zastávka Obchodní centrum Hostivař



### Chůzí:

- Prodejna Top Battery se nachází na křižovatce ulic Pražská Švehlova směr Chodov či sídliště Košík. Naproti prodejně je společnost Pneu Šafránek. Prodejna je také 2 minuty od OC Park Hostivař a čerpací stanice OMV. Nedaleko prodejny se také nachází povodí Botič a vodní nádrž Hostivař. V druhé polovině ulice Pražská najdete prodejnu autodílů APM.